

Superior StreetSiren Plus Fibra

Kabelgebundene Sirene mit zahlreichen Konformitätszertifikaten. Für den Innen- und Außenbereich.

Dies ist das Gerät der Superior-Produktlinie. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior-Produkte verkaufen, installieren und warten.



Ein Gerät, vier Aufgaben

- Der Alarm schreckt Eindringlinge ab und macht auf sich aufmerksam
- Die Sicherheitsstatus-LED signalisiert dem Benutzer den Scharf-/Unscharfschaltzustand des Systems und die Eingangs-/Ausgangsverzögerungen
- Der Benutzer wird durch die Türglocke informiert, wenn Öffnungsmelder ausgelöst werden, wenn das System unscharf geschaltet ist
- Die Anzeige nach Alarmauslösung informiert den Benutzer und die vorbeifahrende Patrouille, ob im System ein Alarm ausgelöst wurde



Fibra Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2000 m (6550 ft) kabelgebundene Kommunikation
- Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus
- Eine Leitung für verschiedene Gerätetypen



Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm²: eine Befestigungsschraube und SmartBracket
- Schutz gegen Kurzschlüsse
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Signalverfälschung
- Robustes Gehäuse



Einstellbare Alarmsignale

- Wählbare Töne
- Gruppenmodus, damit die Sirene nur auf Alarme und Änderungen des Sicherheitsmodus in der ihr zugewiesenen Gruppe reagiert
- Einstellbare Lautstärke¹ für Alarme und Signale: von 85 dB bis 107 dB
- Einstellbare Alarmdauer: von 3 s bis 3 min



Stromversorgung

- Vorinstallierte wiederaufladbare Batterie für zusätzliche Stromversorgung im Alarmfall
- Stromversorgungsrechner
- Stresstest für den Stromverbrauch



Einfache Installation

- Kopplung mit dem System über QR-Code oder durch Scannen der Leitungen
- SmartBracket-Montageplatte für die Installation, ohne das Gehäuse auseinanderzubauen
- Wasserwaage zur Überprüfung des Neigungswinkels der Halterung während der Installation
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 IP54</p> <p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p>	<p>Signale</p> <p>Alarmer Akustisch, LED</p> <p>Eingangs-/Ausgangsverzögerungen Akustisch, LED</p> <p>Sicherheitsmodus Akustisch, LED</p> <p>Sicherheitsstatus LED</p> <p>Türöffnung (Türglocke) Akustisch Wenn aktiviert, signalisiert die Sirene das Auslösen eines Öffnungsmelders durch einen Piepton, wenn das System unscharf geschaltet ist</p> <p>Anzeige nach Alarmauslösung LED</p>	<p>Kommunikation mit der Hub-Zentrale</p> <p>Fibra Kommunikationstechnologie</p> <p>Kabelverbindung U/UTP Cat.5, 4 × 2 × 0,51 mit einem Kupferleiter</p> <p>4 × 0,22 Signalkabel mit einem Kupferleiter</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 2000 m bis zu 6550 ft Mit U/UTP Cat.5 4 × 2 × 0,51 Kabel</p>	<p>Features</p> <p>Signalarten Akustisch, LED</p> <p>Alarmlautstärke von 85 dB bis 107 dB in einem Abstand von 1 m (3,3 ft) Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p> <p>Alarmdauer von 3 s bis 3 min Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p> <p>Frequenz des Lautsprechers 1400–1600 Hz</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Hauptstromversorgung 24 V$\overline{=}$, bis zu 100 μA Von der Fibra-Leitung</p> <p>Notstromversorgung LTO 18650, 3000 mAh, 2,4 V$\overline{=}$ Bis zu 30 Minuten Alarmierung nach Stromausfall</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von -25 °C bis +60 °C von -13 °F bis 140 °F</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 95 %</p> <p>Schutzart IP54</p> <p>Empfohlene Installationshöhe 2,5 m oder höher 8 ft oder höher</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe schwarz, weiß</p> <p>Abmessungen 210,2 × 210,2 × 70,6 mm 8,3" × 8,3" × 2,8"</p> <p>Gewicht 1059 g 37 oz.</p> <p>Sabotagealarm</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>Superior StreetSiren Plus Fibra SmartBracket Montageplatte Montagesatz Schnellstartanleitung</p>

¹ Gemessen in einer Entfernung von 1 m (3,3 ft).

² Jeder Versuch, das Gehäuse zu öffnen, löst einen Sabotagealarm aus.



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-fibra/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems